



A partir du faisceau 06.2.346 modif A
modifier sonde Ventilateur Masse Préchauffage
Démarreur excitation Alternateur Capteur de vitesse

Protecteur
MTA4410320
monté sur fils
124 et 125

Modif C	Pression huile 190 devient 220 Cote 960 devient 880	JL 13.07.07
Modif B	Déplacer pompe à gaz-oil	JL 22.06.07
Modif A	Ajouter pompe à gaz-oil fils 55 140	JL 02.04.07

MATIERE	TRAITEMENT	PROTECTION	TOLERANCES
	Sans	Sans	-
ECHELLE	SPECIFICATIONS	DESSINE	LANCE
1:1	1 P / Voiture	JL 22.02.07	Le:
DESIGNATION	MODELE		
Faisceau moteur JS34 502FD	JS34		
Poids unitaire : 6068,08 Gr.	N° 06.2.357	FEUILLE	IND.MODIF.
Volume : 809 824,66 mm³		1/1	C
FORMAT A2	PIECE SYMETRIQUE		

N°	Sect°	Couleur	Tenant	Aboutissant
12	0,6	Blanc	Connecteur commande moteur/caisse	Température d'eau
15	0,6	Blanc	Connecteur commande moteur/caisse	Pression d'huile
17	0,6	Blanc	Connecteur commande moteur/caisse	Alternateur
21	2	Rouge	Batterie	Connecteur commande moteur/caisse
55	0,6	Orange	Pompe gaz-oil	Connecteur moteur
65	1,4	Blanc	Ventilation refroidissement	Sonde
66	0,6	Orange	Connecteur commande moteur/caisse	Capteur de vitesse
67	1,4	Rouge	Ventilation refroidissement	Connecteur commande moteur/caisse
69				
79	16	Rouge	Bornier	Demarreur
80	16	Rouge	Batterie	Bornier
81	3	Blanc	Bougie de préchauffage	Connecteur puissance moteur/caisse
91	0,6	Blanc	Capteur de vitesse	Connecteur commande moteur/caisse
92	0,6	Blanc	Alternateur	Connecteur commande moteur/caisse
124	5	Rouge	Démarrreur	Alternateur
125	5	Rouge	Connecteur puissance moteur/caisse	Alternateur
140	0,6	Noir	Masse pompe à gaz-oil	Masse moteur
163	7	Noir	Batterie	Connecteur puissance moteur/caisse
164	1	Noir	Capteur de vitesse	Masse moteur
183	0,6	Blanc	Sonde température eau	Connecteur commande moteur/caisse
190	3	Blanc	Excitation	Connecteur puissance moteur/caisse
192	16	Noir	Batterie	Masse moteur
193	1,4	Noir	Sonde radiateur	Masse moteur
210	3	Noir	Masse batterie	Masse chassis