


File	Connecteur 1	Voie 1	Connecteur 2	Voie 2	Couleur	ISO	Section	Longueur	Marquage	
10	B8	1	X1	25	VERT	T2	1 mm2	290	10 B8-1/X1-25	
14	B8	2	X1	27	BLANC	T2	1 mm2	290	14 B8-2/X1-27	
152	B10	2	X1	23	VERT	T2	1 mm2	850	152 B10-2/X1-23	
306	B5	1	B11	1	VERT	T2	1,50 mm2	440	306 B5-1/B11-1	
156	B6	2	X1	19	BEIGE	T2	0,50 mm2	750	156 B6-2/X1-19	
59	X3	1	X1	11	BLANC	T2	1,00 mm2	830	59 X3-1/X1-11	
60	X3	2	X1	10	SAUMON	T2	1,00 mm2	830	60 X3-2/X1-10	
87	B1	A	X1	28	BLANC	T2	1,00 mm2	1780	87 B1-A/X1-28	
148	X3	9	X1	16	ROUGE	T2	0,50 mm2	830	148 X3-9/X1-16	
108	B8	4	X1	24	JAUNE	T2	1,00 mm2	290	108 B8-4/X1-24	
106	B11	1	X1	29	JAUNE	T2	1,50 mm2	1310	106 B11-1/X1-29	
213	X4	1	X1	18	JAUNE	T2	1,00 mm2	860	213 X4-1/X1-18	
217	X3	4	X1	12	JAUNE	T2	1,00 mm2	830	217 X3-4/X1-12	
17	B23	6	B13	1	BLANC	T2	0,75 mm2	990	17 B23-6/B13-1	
74	B23	6	X1	8	BLANC	T2	1,00 mm2	1090	74 B23-6/X1-8	
2	B23	1	X1	6	VERT	T2	1,5 mm2	1100	2 B23-1/X1-6	
35	X1	5	B23	5	VERT	T2	1 mm2	1100	35 X1-5/B23-5	
21A	X3	3	B23	5	VERT	T2	0,75 mm2	1200	21A X3-3/B23-5	
6	B23	4	X1	7	BEIGE	T2	1,00 mm2	1100	6 B23-4/X1-7	
24	B20	1	E18	1	NOIR	T2	4 mm2	350		
25	B13	2	E18	1	NOIR	T2	0,5 mm2	390		
26	B10	1	E18	1	NOIR	T2	0,5 mm2	380		
28	B6	1	E18	1	NOIR	T2	0,5 mm2	290		
30	B5	2	E18	1	NOIR	T2	1,50 mm2	930		
30A	B5	2	B5A	1	NOIR	T2	0,75 mm2	110		
31	B14	1	E18	1	NOIR	T2	1,00 mm2	440		
32	X3	8	E18	1	NOIR	T2	1,00 mm2	590		
33	B8	5	E18	1	NOIR	T2	1,00 mm2	440		

Fil	Connecteur 1	Voie 1	Connecteur 2	Voie 2	Couleur	ISO	Section	Longueur	Marquage	
34	X4	2	E18	1	NOIR	T2	1,00 mm2	610		
66	X3	10	X1	17	MARRON	T2	0,35 mm2	830	66 X3-10/X1-17	
228	B8	3	X1	21	MARRON	T2	1 mm2	290	228 B8-3/X1-21	
259	B24	2	X1	26	VERT	T2	0,5mm²	1530	259 B24-2/X1-26	
260	B24	1	E18	1	NOIR	T2	0,5mm²	1070		
225	B14	2	X1	1	VERT	T2	1 mm2	290	225 B14-2/X1-1	
226	B14	4	X1	2	BLANC	T2	1 mm2	290	226 B14-4/X1-2	
227	B14	3	X1	3	MARRON	T2	1,00 mm2	290	227 B14-3/X1-3	
18	X3	6	X1	13	MARRON	T2	1,00 mm2	830	18 X3-6/X1-13	
22	X3	5	X1	14	VERT	T2	1,00 mm2	830	22 X3-5/X1-14	
46	B23	2	E18	1	NOIR	T2	1,00 mm2	630		
239	X3	7	X1	15	ROUGE	T2	1,00 mm2	830	239 X3-7/X1-15	
241	X4	3	X1	33	ROUGE	T2	0,50 mm2	860	241 X4-3/X1-33	
240	X4	4	X1	32	ROUGE	T2	0,50 mm2	860	240 X4-4/X1-32	
85	B22	1	X1	34	VERT	T2	1,00 mm2	1210	85 B22-1/X1-34	
51	B22	1	E18	1	NOIR	T2	0,75 mm2	730		
52	B1	B	E18	1	NOIR	T2	0,75 mm2	1310		
603	B40	2	X1	4	VERT	T2	0,35 mm²	1530	603 B40-2/X1-4	
604	B40	1	E18	1	NOIR	T2	0,35 mm²	1100		

004/B40	09/07/10	Déplacement du connecteur B40	J.MAQUA	 <b>SONOCAS</b>	Route de La Seive 02150 SISSONNE Tél: 03.23.80.00.00 Fax: 03.23.80.00.01	
B1	07/07/10	Connecteur B40 feux de jour devient P/L 2 voies JST	J.MAQUA		Désignation : <b>MICROCAR</b>	Tolérance : +/- 20 mm
B	24/06/10	Connecteurs raccord de porte X3 et X4 deviennent P/C 10 voies et 4 voies étanches.Inversé fils dans connecteur feux de jour B40.	J.MAQUA			
A	04/05/10	Création à partir de 1009064 ind D	V. LOUIS		Format :	Référence : <b>1 010 007</b>
					Page : 1/1	Ind : <b>C</b>
<i>Indice</i>	<i>Date</i>	<i>Objet de la modification</i>	<i>Nom</i>	<b>A3</b>		